



## Sosialalarm S37 Armbåndssender



- Moderne og attraktiv design
- Bæres på håndleddet, som medaljong eller med klips
- Enkel å bruke
- Vanntett
- Monitor på batterinivå

Vanntett og lett, S37-senderen gjør det mulig for brukeren å tilkalle hjelp når som helst ved å trykke på en knapp, som vil aktivere et radiosignal til en Carephone.  
Den kan bæres komfortabelt som et armbåndsur, som en medaljong med en justerbar snor eller festet på klær.

### Funksjoner

Ved å trykke på knappen til S37-senderen kan du aktivere et rop om hjelp og LED-indikatoren på senderen vil blinke én gang.

I mellomtiden vil knappen og LED-indikatoren på Carephone-mottakeren begynne å blinke. En alarm/hendelsesdata vises på enheten og lagres i systemets buffer.  
Avbryting av en alarm kan gjøres på omsorgstelefonen eller på nytt av Sosialalarmsentralen.  
S37-senderen tilbyr en IP67 vanntett beskyttelse og har en innebygd automatisk batteriovervåking med lavt batterinivå. For å sikre korrekt funksjon vil den sende en automatisk radio daglig melding til mottakeren gjennom radioovervåking.

S37-senderen er tilgjengelig med et klassisk aspekt eller med et karbon-aspekt.

### Sertifiseringer og godkjenninger

DETTE

R&TTE 1999/5/EC  
LVD 73/23/EEC  
EMV 89/336/EEC  
EN 50130-4  
EN 300220-2  
EN 300220-3  
EN 60950-1  
EN 55022

Region	Sertifisering
Europa	CE-samsvarserklæring for S37

### Deler inkludert

Antall	Komponent
1	S37 sender

## Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (H x B x D)	48 x 42 x 13,5 mm
Vekt	22 g
Hyppighet	869,2125 MHz
Beskyttelsesklasse	IP 67 (EN 60529)
Strømforsyning	3V litiumbatteri CR2025
Forbruk	Overføring: < 20 mA Inaktiv modus: < 3µA
Batterilevetid	3 år, under følgende betingelser: 3 alarmsendinger per dag og 1 daglig testsending (inkl. batteristatus)
Batterialarm	på ca. 20 % gjenstår
Automatisk batteritest	daglig sjekk og ved hver alarm
Tillatt temperatur	0 °C til 55 °C
Stabilitet (0 til +55 °C)	< 3 kHz
Modulering	FSK
Antenne	Integrert sløyfe
Utstrålte kraft	50 µW
Sendingstid	3 x 700 ms
Pauser mellom sendinger	800 ms
Pauser mellom sendinger	250 m

**TeleAlarm SA**  
Rue du Pont 23  
2300 La Chaux-de-Fonds  
Sveits  
info@telealarm.com  
[www.telealarm.com](http://www.telealarm.com)

**TeleAlarm Europe GmbH**  
Hertzstraße 2  
04329 Leipzig  
Tyskland  
info-uk@telealarm.com  
[www.telealarm.com](http://www.telealarm.com)