

Onyx anheng



Vanntett og lett, Onyx-anhenget er designet for å utløse nødalarmer ved å trykke på en knapp, som vil aktivere et radiosignal til en Carephone.

Onyx ser ut som et smykke og eliminerer selvstigma knyttet til alder hos eldre mennesker.

Sertifiseringer og godkjenninger

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU,
 RED 2014/53/EU,
 RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU,
 EN 62479:2010,
 EN 62311:2008,
 EN 300 220-3-1 v2.1.1(2016-12), EN
 300 220-1 v3.1.1(2017-02),
 EN 50130-4: 2011+A1:2014, EN
 61000-6-2:2019,
 EN 55035:2017+A1:2020, EN
 55032:2015+A11:2020,
 EN 301 489-1(2019-11), EN
 301 489-3(2019-03),
 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Deler inkludert

Antall	Komponent
1	Onyx anheng (trådløs sender) Sølv stålkjede med magnetlås Installasjonshåndbok (DE/EN/FR/NL)

- Diskret design
- Magnetisk lås
- Vanntett
- Lang batterilevetid •

Automatisk radiolinkovervåking

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (H x B x D)	46 x 28 x 9 mm
Vekt	10 g
Hyppighet	869,2125 MHz
Batterilevetid	3-5 år på *
Batterialarm	ca. 30 % gjenstår
Automatisk batteritest	daglig sjekk og ved hver alarm
Driftstemperatur	-10 °C til +55 °C
Frekvensstabilitet	< ± 2 KHz
Modulering	FSK (Frekvensskiftet nøkkel)
Antenne	integrert
Overføringskraft	- 3 dBm (0,5 mW) (Klasse B girkasse strøm samsvarer med EN300220)
Minimum rekkevidde i fritt felt	300 m
Vanntett	IP-67 standard

* Onyx-batteriet kan ikke byttes ut.

TeleAlarm Europe GmbH
 Hertzstraße 2
 04329 Leipzig
 Tyskland
 +44 (0)333 0124392
 info-uk@telealarm.com